Инструкции по установке драйвера принтера MPRINT F80/F91

Скачать и запустить приложение установки драйвера из соответствующей папки центра загрузок.



В драйвере последовательно пройти все стандартные шаги по установке.

- 1. Отметить выделенный пункт
- 2. Нажать кнопку «Next»



Для подтверждения установки нажать кнопку «Next»



Выбирать порт к которому подключен принтер:

- 1. USB порт
- 2. СОМ порт
- 3. Настраиваем іР адрес принтера

	Setup - POS Printer Driver v2.7.1.2 — × Select the port of printer driver Select the default installation port name of printer driver. Image: Comparison of the printer driver driver.
1	USB005 192. 168. 160. 130 Printer Model: POS80A Default Printer 192. 168. 160. 151 Pre-install Driver Name: POS80A Printer SHRFAX: Pre-install Driver Name: POS80A <
	COM1: COM2: COM3: COM4: Baud Rate: 9600 V Parity: NONE V
2	FILE: Data Bits: 8 V Stop Bits: 1 V
	LPT2: LPT3: PORTPROMPT:
	FOXIT_Reader: COM5:
	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel
3	

Выбирать модель принтера из выпадающего меню:

- 1 POS80G соответствует F91
- 2 POS80FE соответствует F80(USB+com+ethernet)
- 3 POS80FL соответствует F80 (USB)

Нажать кнопку «Next»

Select the port of pri Select the default ins	nter driver allation port name of printer driver.
USB005 192, 168, 160, 130 192, 168, 160, 15 192, 168, 160, 171 Cloud TCP/IP Por SHRFAX:	Printer Model: POS80CL POS80E Pre-install Driver NPOS80F POS80FE POS80FE POS86
COM1: COM2: COM3: COM4: FILE:	Baud Rate: 96(POS80H POS80GL POS80GL POS80FL POS80FL Data Bits: 8 Stop Bits:
LPT1: LPT2: LPT3: PORTPROMPT: FOXIT_Reader: COM5:	Flow Control: NONE Add TCP/IP Port

Для завершения установки драйвера нажимаем «Finish»



Внимание! При неверном выборе порта подключения необходимо изменить порт в свойствах принтера в закладке «Порты», в «Панель управления» оборудованием в операционной системе.

Безопасность Порты	About	
Порты		
	Дополнительно	
 ый ый		
ыи		
ый		
ый		
oro 🕞 OS80FL, Gener	ric Color XPS Cl 🗸	
<u>У</u> далить порт	<u>Н</u> астроить порт	
	портов для печати. До ный порт из отмеченны Принтер ый ый ый ый ого FUS80FL, Gener	портов для печати. Документы будут ый порт из отмеченных в списке. Принтер ый ый ый ый ый ый Удалить порт <u>Н</u> астроить порт

Т.И.Д 20.10.2020