

## **Инструкция по программированию префикса и суффикса для беспроводного сканера Mercury CL 600p2d**

Чтобы запрограммировать символы в префикс или суффикс необходимо:

1. Отсканировать штрих-код «Enter Setup»
2. Далее для префикса последовательно «Enable Custom Prefix» и «Set Custom Prefix»  
(для суффикса «Enable Custom Suffix» и «Set Custom Prefix»)
3. Посмотреть код необходимой клавиши (символа) в таблице символов: первый символ в соответствии со столбцом, второй в соответствии со строкой (Например, для клавиши F7 получаем 1 и 7)
4. Последовательно отсканировать штрих-коды цифр получившегося кода из списка кодов символов на последней странице. (Например, для клавиши F7 считываем сначала штрих-код для единицы, потом для семерки)
5. Если необходимо установить несколько клавиш (символов), то повторяем пункты 3 и 4. Максимальное количество символов - 10.
6. Отсканировать штрих-код «Save»
7. Если устанавливается функциональная клавиша (из первых 4 столбцов), то отсканировать штрих-код Type1 или Type 2 в зависимости от выбранной колонки. (Например, для клавиши F7 необходим штрих-код Type2.)  
Для остальных символов отсканировать штрих-код Type 2.



0006010  
**Enter Setup**



0306010  
**Enable Custom Suffix**



0305010  
**Enable Custom Prefix**



0301000  
**Set Custom Suffix**



0300000  
**Set Custom Prefix**



0000160  
**Save**



Type 1



Type 2

Таблица  
СИМВОЛОВ

	0		1		2	3	4	5	6	7
	Type 1	Type 2	Type 1	Type 2						
0			DLE		SP	0	@	P	`	p
1	SOH	Insert	DC1	F1	!	1	A	Q	a	q
2	STX	Delete	DC2	F2	"	2	B	R	b	r
3	ETX	Home	DC3	F3	#	3	C	S	c	s
4	ETO	End	DC4	F4	\$	4	D	T	d	t
5	EAQ	Up	NAK	F5	%	5	E	U	e	u
6	ACK	Down	SYN	F6	&	6	F	V	f	v
7	BEL	Left	ETB	F7	'	7	G	W	g	w
8	BS	Backspace	CAN	F8	(	8	H	X	h	x
9	HT	TAB	EM	F9	)	9	I	Y	i	y
A	LF	LF	SUB	F10	*	:	J	Z	j	z
B	VT	Right	ESC	F11	+	;	K	[	k	{
C	FF	PageUp	FS	F12	,	<	L	\	l	
D	CR	Enter	GS	ESC	-	=	M	]	m	}
E	SO	PageDown	RS	Right ALT	.	>	N	^	n	~
F	SI		US	Enter key on Num keypad	/	?	O	_	o	DEL



0000000

**0**



0000050

**5**



0000010

**1**



0000060

**6**



0000020

**2**



0000070

**7**



0000030

**3**



0000080

**8**



0000040

**4**



0000090

**9**



0000100

**A**



0000110

**B**



0000120

**C**



0000130

**D**



0000140

**E**



0000150

**F**